

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieser Kamera haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Inbetriebnahme:

Montieren Sie die Kamera an dem gewünschten Standort und gewährleisten sie unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten einen sicheren und gut belüfteten Aufstellort. Verbinden Sie die Kamera mit einem abgeschirmten 75 Ohm-Koaxialkabel (RG59) über die BNC-Buchse der Kamera mit dem Videoeingang des Monitors oder des Rekorders. Die Kamera wird mit einem 3-9mm Objektiv ausgeliefert. Zum justieren des Objektivs müssen Sie die Klappe auf dem vorderen oberen Teil der Kamera öffnen. Schliessen Sie die Kamera an 12V DC (bzw. 230V) an und kontrollieren Sie das Bild auf dem Monitor. Die Kamera verfügt über einen Day & Night Modus welcher je nach Lichtverhältnissen zwischen schwarz/weiss und Farbe wechselt und so Aufnahmen bis 0,001Lux ermöglicht.



Abb.: Polarität der Anschlussspannung


Einstellungen an der Kamera:

1. BLC (Gegenlichtkompensation) ON (AN)/Off (AUS)
2. AE/AI AE: Standard-Objektiv AI: Auto-Iris-Objektiv


Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben

Wichtige Hinweise:


- Benutzen Sie zur Reinigung ausnahmslos einen Lappen. Wenden sie weder Reinigungsmittel noch andere Chemikalien an.
- Soll die Kamera aus dem Betrieb genommen werden, sollten die Entsorgung über einen örtlichen Recyclingbetrieb erfolgen.




Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.



- Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen.
- Das Produkt ist für den Anschluss an **12V DC** zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden.
- Für den Fall, dass Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden.



Innen-Kameras sind für den Einsatz in trockenen Räumen vorgesehen. Schützen Sie diese Kameras bei Außenanwendungen mit einem passenden Wetterschutzgehäuse



Technische Daten:

Model Typ	LY 102R mit Day & Night Modus
Bilder Aufnahme Einrichtung	1/3" Sony CCD Sensor
Horizontale Auflösung	470 TV Linien
Minimale Beleuchtung	0.08 LUX @ F1.2 / Day & Night 0,001 LUX
S/N Verhältnis	mehr als 48dB
Objektiv	3 ~ 9mm manuell
B.L.C.	EIN/AUS -schaltbar
Video Ausgang	1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder
Stromversorgung	DC 12V / AC24V /AC120V, AC230V
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C (14°F bis 120°F)
Maße	50(W) x 43(H) x 145(L) mm